



Interruttore orario digitale astronomico **Wi Fi locale**

Astronomical digital time switch local Wi Fi

Astro Smart



50-60 Hz - 110/230 Vac
 Contenitore modulare in guida DIN autoestinguente VO
 Uscita relè in scambio 16 A
 Precisione ± 1 sec/giorno a 24° C
 Cambio ora legale/solare automatico
 Display digitale retroilluminato
 Mantenimento dati in assenza di rete fino a 20 giorni (Supercapacitor)
 Nessuna presenza di batteria, nessuna sostituzione
 Facile programmazione in local Wi Fi tramite APP
 Intervallo minimo di programmazione 1 min
 Funzione offset: anticipo o ritardo alba e tramonto
 Funzione offtime: programmi personalizzati tra alba e tramonto
 Visualizzazione orario di alba e tramonto
 Blocco con pin a 4 cifre
 Commutazione allo zero di tensione per ridurre l'usura dei contatti

Funzione astronomica calcolo alba e tramonto con inserimento delle coordinate geografiche manualmente o tramite individuazione automatica attraverso il gps dello smartphone

50-60 Hz - 110/230 Vac
 Modular case in Din rail, self-extinguishing VO
 16A SPDT changeover relay's contact
 Accuracy ± 1 sec/day at 24°C
 Daylight saving time automatically
 Backlighted digital display
 Storage data up to 20 days in case of power failure (Supercapacitor)
 No batteries, no substitution
 Easy programming in local Wi Fi with APP
 Minimum setting time 1min
 Offset: function advance or delay, sunrise and sunset
 Offtime function: custom programs in the sunrise and sunset interval
 Data visualitation
 Password 4-digit pin
 Zero crossing switching to protect contact

Automatic calculation of sunrise and sunset, by means of, insertion of geographical coordinates, or by means of gps



CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETRONICO	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	CANALI	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	CHANNELS	MODULE	WEIGHT
OR952DI	W	W	W	W	min	n	DIN	gr
	1500	200	600	300*	1	1	2	120